



Czujnik ruchu MotionProtect bezprzewodowy biały

Indeks: 224528 Producent: AJAX Kod producenta: MotionProtect biały #5328.09.WH1

Cena: **379.32 zł**

Opis

Czujnik ruchu MotionProtect bezprzewodowy biały

Producent: AJAX

Właściwości

- Opis MotionProtect Elektrooptyczny czujnik radiowyBezprzewodowy czujnik ruchu, który powiadamia właściciela o pierwszych oznakach włamania do domu lub biura. Czujnik jest mocowany do ściany przed drzwiami lub w innym miejscu prawdopodobnego wejścia intruzów. Uwierzytelnianie zapobiegające fałszerstwu Wykrywanie zagłuszania i szyfrowanie kanałów komunikacji Alarm po wykryciu manipulacji Działa bez wymiany baterii do 5 lat Ignoruje koty i psy o wadze do 20 kg i wysokości do 50 cm Precyzyjnie wykrywa ruch nawet w temperaturze +40° Zasada działaniaUrządzenie wykrywa obecność człowieka za pomocą pasywnego czujnika podczerwieni. Otrzymane dane są przetwarzane cyfrowo w celu zapobieżenia fałszywym alarmom.FunkcjeUrządzenie automatycznie zwiększa lub zmniejsza czułość czujnika w celu dokładnego wykrycia ruchu podczas gorącej i zimne dni.Instalacja i montażGotowy do pracy bezpośrednio z pudełka: bateria jest już zainstalowana, dlatego nie ma potrzeby demontażu obudowy. Czujnik może być podłączony do centrali jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej. Dzięki uchwytem SmartBracket instalacja odbywa się w ciągu zaledwie kilku minut. Model dostępny także w kolorze czarnym SHAJXCZ00000005
- Czujnik Ruchu
- Zasięg 12
- Zakres częstotliwości 868,0-868,6 MHz
- Technologie
- Funkcje specjalne Sensor temperatury Zdalna konfiguracja i testowanie Zabezpieczenie przed oszustwem Wykrywanie zakłóceń Odporność na manipulację
- Wymagania środowiskowe Dopuszczalna temperatura pracy: Od -10° do + 40° Dopuszczalna wilgotność: Do 75%
- Zasilanie Bateria CR123A, 3 V
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Akcesoria w zestawie Czujnik ruchu MotionProtect Panel montażowy SmartBracket Bateria CR123A (zainstalowana) Zestaw instalacyjny Instrukcja użytkownika
- Wymiary 110 x 65 x 50 mm
- Waga 86
- Pasuje do Huby Ajax Podwajacze zasięgu Ajax ocBridge Plus Ajax uartBridge Ajax
- Pozostałe parametry Metoda instalacji: Wewnątrz Element pomiarowy: Czujnik PIR Czas dostarczenia sygnału alarmowego: 0,15 s Odległość wykrywania ruchu: Do 12 m Kąty widzenia: Poziom 88,5°; Pion 80° Czas na wykrycie ruchu: Od 0,3 od 2 ms Czułość: Regulowana, 3 poziomy Zalecana wysokość instalacji: 2,4 m Odporność na zwierzęta: Waga: do 20 kg; Wzrost: do 50 cm Żywotność: 10 lat Protokół radiowy Jeweller: Zasięg komunikacji z jednostką centralną - do 1700 m w otwartym terenie Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami Samoregulacja mocy wyjściowej sygnału radiowego - do 20 mW Szyfrowanie blokowe oparte na algorytmie AES Okres próbkowania czujnika - 12-300 sekund

Parametry

Kod producenta	171720532809WH1
Rodzaj	Ruchu
Typ alarmu	Bezprzewodowy
EAN	0856963007200
Stan	Nowy

Zdjęcia

