



Czujnik kolejności i zaniku faz, z regulowanym dolnym i górnym progiem napięciowym CKF-318

Indeks: **169305** Producent: **F&F** Kod producenta: **CKF-318**

Cena: **251.54 zł**

Opis

Czujnik kolejności i zaniku faz, z regulowanym dolnym i górnym progiem napięciowym CKF-318

Producent: F&F

Czujnik kolejności i zaniku fazy. Bez przewodu neutralnego. Przeznaczenie Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej 3×400 V (bez przewodu neutralnego). Realizowane funkcje zabezpieczające: - asymetria napięciowa między fazami - całkowity zanik fazy - symetryczny spadek napięć w trzech fazach - zmiana kolejności faz - przekroczenie górnego progu napięciowego fazy >480 V - przekroczenie dolnego progu napięciowego fazy 320 V Działanie Przy prawidłowych warunkach napięcia sieci styki czujnika są zamknięte. W przypadku wystąpienia anomalii napięciowych czujnik odłączy styki z właściwym opóźnieniem czasowym. Powrót parametrów sieci do warunków normalnych spowoduje ponowne załączenie styków z ustawionym opóźnieniem. Sygnalizacja: LED zielona [R]: - świeci - parametry prawidłowe, styk zamknięty - miga - odliczanie czasu opóźnienia ponownego załączenia LED czerwona [U]: - świeci - asymetria napięciowa lub napięcie poniżej 320 V - miga ×1/s - nieprawidłowa kolejność faz - miga ×3/s - napięcie powyżej 480 V https://www.youtube.com/watch?v=zA5g_hXbKak

- **Detekcja zaniku fazy** tak
- **Funkcja kontroli nadnapięciowej** tak
- **Funkcja kontroli podnapięciowej** tak
- **Głębokość** 65 mm
- **Kontrola asymetrii faz** tak
- **Kontrola kolejności faz** tak
- **Liczba styków przełącznych** 2
- **Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania** 360 s
- **Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania** 5 s
- **Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania** 2 s
- **Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania** 0.5 s
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 18 mm
- **Wysokość** 90 mm
- **Z odłączalnymi zaciskami** nie
- **Zakres pomiarowy napięcia** 320 ... 480 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 230 ... 400 V

Parametry

Kod producenta	CKF-318
Rodzaj	Przełączniki
EAN	5908312590927
Stan	Nowy