



Przełącznik 80A SIEĆ-AGREGAT, bez wałka i rączki OT80F3C 1SCA105402R1001

Indeks: 174221 Producent: Abb Kod producenta: 1SCA105402R1001

Cena: **606.16 zł**

Opis

OT80F3C Przełącznik 80A SIEĆ-AGREGAT, bez wałka i rączki

Producent: Abb

- Budowa urządzenia Wykonanie wtykowe
- Do instalacji w tablicach rozdzielczych tak
- Do montażu czołowego centralnie nie
- Do montażu na płycie nie
- Do montażu pośredniego nie
- Do montażu tablicowego 4-otworowego tak
- Jako przełącznik nawrotny nie
- Jako rozłącznik bezpieczeństwa nie
- Jako rozłącznik główny tak
- Jako rozłącznik remontowy tak
- Jako wyłącznik awaryjny nie
- Kolor elementu sterowniczego Czarny
- Liczba biegunów 3
- Liczba łączników 1
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC 750 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy nie
- Rodzaj elementu wykonawczego Brak
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP20
- Stopień ochrony (NEMA) 1
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Z mechanizmem ryglującym nie
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 37 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 37 kW
- Znamionowe napięcie pracy 750 ... 750 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 80 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 75 A
- Znamionowy prąd ciągły lu 80 A
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 1.5 kA

Parametry

Kod producenta	1SCA105402R1001
Rodzaj	Przełączniki
EAN	6417019393377
Stan	Nowy