



Czujnik ruchu Aqua Plus

Indeks: 125667 Producent: SATEL Kod producenta: 5 905 033 335 349

Cena: **54.59 zł**

Opis

Czujnik ruchu Aqua Plus

Producent: Satel

Właściwości

- Opis Czujnik ruchu Aqua Plus AQUA Plus to cyfrowa pasywna czujka podczerwieni wyposażona w podwójny pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji. Dzięki zastosowaniu dwutorowej analizy sygnału z pyroelementu (wartościowej i ilościowej) oraz funkcji kompensacji temperatury czujka charakteryzuje się dużą czułością i odpornością na zakłócenia. Możliwość wymiany zastosowanej soczewki Fresnela oraz regulacja czułości pozwalają dostosować charakterystykę pracy urządzenia do wymagań użytkownika. Czujka ma wbudowany styk sabotażowy chroniący przed otwarciem obudowy. Ponadto płytkę elektroniki urządzenia wyposażona jest w rezystory parametryczne, co ułatwia instalację i podłączenie do systemu alarmowego. AQUA Plus spełnia wymagania Grade 2 normy EN-50131. Wbudowane rezystory parametryczne Cyfrowy algorytm detekcji

Wymienne soczewki Fresnela

- Czujnik **Ruchu**
- Zasilanie (lista) **Sieciowe**
- Funkcje specjalne
- Wymagania środowiskowe **Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II Zakres temperatur pracy: -30+55 °C**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **63 x 96 x 49 mm**
- Waga **90**
- Pozostałe parametry **Napięcie zasilania (+/-15%): 12 [V DC] Wykrywalna prędkość ruchu: 0,33 [m/s] Zalecana wysokość montażu: 2,4 [m] Pobór prądu w stanie gotowości: 10 [mA] Maksymalny pobór prądu: 12 [mA] Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40 mA / 16 V DC Czas sygnalizacji alarmu: 2 [s] Spełniane normy: EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4 Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6: Grade 2**

Parametry

Rodzaj	Ruchu
Marka	Satel
Kod produktu	Satel AQUA Plus
Typ alarmu	Przewodowy
EAN	5905033335349
Waga produktu z	0.2

opakowaniem
jednostkowym

Stan

Nowy