



## Czujnik ruchu GREY PLUS

Indeks: 125389 Producent: SATEL Kod producenta: 5 905 033 334 700

Cena: **190.26 zł**

### Opis

## Czujnik ruchu GREY PLUS

Producent: Satel

### Właściwości

- Opis Czujnik ruchu GREY PLUS Dualna czujka ruchu, łącząca technologię PIR oraz detekcję mikrofalową, przeznaczona jest do ochrony pomieszczeń, w których panują niekorzystne warunki przeciągi, czy intensywne konwekcje. Użycie nowego sensora mikrofalowego 24 GHz oraz montażu SMD 0402 pozwoliło opracować urządzenie mieszczące się w obudowie tradycyjnej czujki PIR. Dzięki temu GREY jest znakomitą propozycją do ochrony pomieszczeń z kominkami czy ogrzewaniem nadmuchowym, gdzie estetyka elementów instalacji jest równie ważna jak ich niezawodność. Dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniająca niezawodność nawet w trudnych warunkach Funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy Kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia Funkcje zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamięci alarmu Opcja PET uodparniająca tor PIR na małe zwierzęta
- Czujnik Ruchu
- Alarm Świetlny
- Zasilanie (lista) Sieciowe
- Funkcje specjalne
- Wymagania środowiskowe Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II Maksymalna wilgotność: 93(+/-3%) Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Wymiary 63 x 96 x 49 mm
- Waga 100
- Pozostałe parametry Spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5 Obszar detekcji (włączona opcja PET): 13 m x 11 m, 81° Obszar detekcji (wyłączona opcja PET): 15 m x 11 m, 89° Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście antymaskingu): 34 ohm Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe): 34 ohm Wyjścia antymaskingu (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne): 40 mA / 24 V DC Wyjścia sabotażowe (NC): 100 mA / 30 V DC Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne): 40 mA / 16 V DC Czas rozruchu: 35 [s] Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4: Grade 2 Częstotliwość mikrofali: 24 [GHz] Napięcie zasilania (+/-15%): 12 [V DC] Czas sygnalizacji alarmu: 2 [s] Maksymalny pobór prądu: 18 [mA] Pobór prądu w stanie gotowości: 15 [mA] Zalecana wysokość montażu: 2,4 [m] Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 [m/s]

### Parametry

Rodzaj

Ruchu

<b>Marka</b>	Satel
<b>Kod produktu</b>	GREY Plus
<b>Typ alarmu</b>	Przewodowy
<b>EAN</b>	5905033334700
<b>Stan</b>	Nowy