



Czujnik ruchu M42MR, 230 V, 1 kanał, 12 - 13 m, 360°, natynkowy, biały 353-602111

Indeks: **891447** Producent: **Niko** Kod producenta: **353-602111**

Cena: 363.48 zł

Opis

Czujnik ruchu M42MR, 230 V, 1 kanał, 12 - 13 m, 360°, natynkowy, biały 353-602111

Producent: Niko

Ten czujnik ruchu jest 1-kanałowym samodzielnym czujnikiem do automatycznego sterowania oświetleniem. Jest przeznaczony do montażu natynkowego i ma stopień ochrony IP54. Ustawienia czujnika można modyfikować za pomocą aplikacji Niko detector tool i dwukierunkowej komunikacji Bluetooth pomiędzy smartfonem a czujnikiem. • Średni zasięg do 13m • Płaska i dyskretna konstrukcja • Detekcja ruchu • Montaż natynkowy • Szybkie okablowanie za pomocą bezśrubowych i łatwo dostępnych zacisków wtykowych • Niko Detector Tool - Przyjazna dla użytkownika i intuicyjna aplikacja do ustawień (iOS/Android) • Dwukierunkowa komunikacja Bluetooth zapewnia szybką modyfikację ustawień i podgląd na żywo w aplikacji • Regulowana czułość PIR (4 poziomy) • Dziennik zdarzeń śledzi i rejestruje ostatnie zmiany • Solidny przekaźnik bezpotencjałowy N.O. 2300W • Ręczne sterowanie za pomocą przycisków 230V • Kod PIN do zablokowania ustawień i konfiguracji • Niko Detector Portal - Chmura internetowa do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji projektów i wymiany plików konfiguracyjnych • Opóźnienie wyłączenia, pulse, 15 s - 2 h, ? • Wydajność wykrywania - Zasięg wykrywania udokumentowany zgodnie z normą EN/IEC 63180 • Przesłona do ograniczenia detekcji w zestawie • Gwarancja 4 lata • IP54

Parametry

Stan

Nowy