



## DR-07 Czujnik ruchu PIR 360°, Un=230V AC, P=300W, montaż sufitowy, biały

Indeks: 170950 Producent: F&F Kod producenta: DR-07

**Cena: 91.01 zł**

### Opis

## DR-07 Czujnik ruchu PIR 360°, Un=230V AC, P=300W, montaż sufitowy, biały

Producent: F&F

**DZIAŁANIE**Czujnik wykrywa źródła promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkość obiektu, ilość emitowanego ciepła oraz szybkość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi sektorami detekcji. Ruch w polu detekcji powoduje automatyczn

- **Bezhalogenowe** tak
- **Czułość progowa jasności** 10 ... 2000 lx
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do transmisji bezprzewodowej** nie
- **Funkcja ściemniania** nie
- **Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Głębokość** 52 mm
- **Głębokość wbudowania** 35 mm
- **Kąt detekcji w poziomie** 360 ... 360 °
- **Kolor** Biały
- **Maksymalna moc łączeniowa** 220 W
- **Maksymalny czas załączenia** 11 min
- **Maksymalny prąd załączania** 5 A
- **Maksymalny zasięg boczny** 4 m
- **Maksymalny zasięg na wprost** 4 m
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Minimalny czas załączenia** 3 s
- **Model** Czujnik ruchu
- **Możliwość łączenia w sieć** nie
- **Nadzór klatek schodowych** tak
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Optymalna wysokość montażowa** 2.8 m
- **Przełącznik mostkujący** nie
- **Przezroczysty** nie
- **Regulacja stałego poziomu oświetlenia** nie
- **Regulowana wartość nastawy czułości** tak
- **Regulowana wartość progowa natężenia światła** tak

- **Rodzaj czujnika** Podczerwień pasywna
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Sterowanie HVAC** nie
- **Sterowanie zdalne** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Strefa dla zwierząt** nie
- **Średnica** 50 mm
- **Średnica pola detekcji na powierzchni** 8 m
- **Średnica wbudowania** 39 mm
- **Typ połączenia** Inne
- **Wejście modułów dodatkowych** nie
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Wymuszone wyłączenie** tak
- **Z elementem sygnalizacyjnym** nie
- **Z funkcją alarmu** nie
- **Zabezpieczenie przed skradaniem** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 50 Hz
- **Zakres temperatury** -10 ... 40 °C

## Parametry

<b>EAN</b>	5908312597742
<b>Typ alarmu</b>	Brak informacji
<b>Marka</b>	F&F
<b>Maksymalny zasięg</b>	4
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.1
<b>Kod producenta</b>	DR07
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

