



DRM-02 Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie

Indeks: **173023** Producent: **F&F** Kod producenta: **DRM-02**

Cena: 104.62 zł

Opis

DRM-02 Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie

Producent: F&F

Mikrofalowy czujnik ruchu. zasilanie: 180/235V AC prąd obciążenia: częstotliwość promieniowania mikrofalowego: 5,8GHz moc promieniowania: pole detekcji: 360° próg zadziałania-regulowany: 45÷2000Lx czas załączenia odbiornika: 5sek÷12min pobór mocy: 0.9W stopień ochrony: IP40 temperatura pracy: -25÷50°C przyłącze: zaciski śrubowe 1mm

- **Bezhalogenowe** tak
- **Czułość progowa jasności** 3 ... 2000 lx
- **Do transmisji bezprzewodowej** nie
- **Funkcja ściemniania** nie
- **Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kąt detekcji w poziomie** 360 ... 360 °
- **Kolor** Biały
- **Maksymalna moc łączeniowa** 800 W
- **Maksymalny czas załączenia** 12 min
- **Maksymalny prąd załączania** 5 A
- **Maksymalny zasięg boczny** 10 m
- **Maksymalny zasięg na wprost** 10 m
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Minimalny czas załączenia** 5 s
- **Model** Czujnik ruchu
- **Możliwość łączenia w sieć** nie
- **Nadzór klatek schodowych** tak
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Optymalna wysokość montażowa** 2.5 m
- **Przełącznik mostkujący** nie
- **Przezroczysty** nie
- **Regulacja stałego poziomu oświetlenia** nie
- **Regulowana wartość nastawy czułości** tak
- **Regulowana wartość progowa natężenia światła** tak
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Sterowanie HVAC** nie

- Sterowanie zdalne nie
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Strefa dla zwierząt nie
- Średnica czujnika 103
- Średnica pola detekcji na powierzchni 20 m
- Temperatura otoczenia -25 - 50
- Wejście modułów dodatkowych nie
- Wykończenie powierzchni Matowy
- Wymuszone wyłączenie tak
- Wysokość czujnika 44
- Wysokość montażu 2.5 m
- Z elementem sygnalizacyjnym nie
- Z funkcją alarmu nie
- Zabezpieczenie przed skradaniem nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 50 Hz
- Zakres temperatury -20 ... 40 °C

Parametry

Marka	F&F
Kod producenta	DRM-02
Rodzaj czujnika	ruchu
Seria	DRM
Zasilanie	sieciowe
Cechy dodatkowe	alarm dźwiękowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
EAN	5908312593966
Stan	Nowy