



Ekspander wejść i wyjść INT-PP

Indeks: 125738 Producent: SATEL Kod producenta: 5 905 033 331 570

Cena: **311.24 zł**

Opis

Ekspander wejść i wyjść INT-PP

Producent: Satel

Właściwości

- Opis Moduł przeznaczony jest do współpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA i INTEGRA Plus, a także z centralą kontroli dostępu ACCO-NT. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 PP. INT-PP umożliwia rozbudowę centrali o dodatkowe 8 wejść przewodowych, a także 8 programowalnych wyjść: przekaźnikowych i OC. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł. Obsługa konfiguracji: NO, NC EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe) 3EOL (tylko INTEGRA Plus) Obsługa czujek roletowych i wibracyjnych (tylko centrale alarmowe) Rozbudowa systemu o 8 wejść Rozbudowa systemu o 8 wyjść: 4 wyjścia typu OC 4 wyjścia przekaźnikowe
Możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
- Zasilanie (lista) Sieciowe
- Funkcje specjalne
- Wymagania środowiskowe Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II
- Akcesoria w zestawie
- Wymiary 140 x 68 mm
- Pozostałe parametry Napięcie zasilania (15%): 12 [V DC] Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C Pobór prądu w stanie gotowości: 35 mA Maksymalny pobór prądu 150 mA Maksymalna wilgotność: 933% Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II Obciążalność wyjść typu OC: 50 mA / 12 V DC Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne): 1 A / 30 V DC Obciążalność wyjścia +12V: 2,5 A / 12 V DC Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza): Grade 3 Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412): Grade 2

Parametry

Marka	Satel
Kod produktu	INT-PP
Typ alarmu	Przewodowy
EAN	5905033331570
Stan	Nowy