



Jednofazowy licznik zużycia energii czynnej, biernej, Modbus RTU, wielotaryfowy LE-01MW

Indeks: **169404** Producent: **F&F** Kod producenta: **LE-01MW**

Cena: **304.68 zł**

Opis

Jednofazowy licznik zużycia energii czynnej, biernej, Modbus RTU, wielotaryfowy.

Producent: F&F

Yp jednofazowyporty rs-485protokół komunikacyjny modbus rtuzgodność dyrektywa mid 2014/32/eunapięcie odniesienia 230 v acprąd bazowy 5 aprąd maksymalny 100 aminimalny prąd mierzony 0,02 apobór własny licznika 8 va. 0,4 wzakres wskazań liczydła 6 cyfrstała licznika 100. 1000. 2000 imp//(kwh/kvarh)klasa dokładności binstalacja 1-fazowa, 2-przewodowaczęstotliwość znamionowa 50 hzklasa ochronności izolacji ii klasanapięcie mierzone 100÷289 v acprzeciążalność 30×Imax/10 msizolacja 4 kv/1 min.. 6 kv/1 μsprzylące zaciski śrubowe 25 mm²temperatura pracy - 25÷55°cwymiary 1 moduł (18 mm)montaż na szynie 35 mmstopień ochrony ip51

- **Blokada cofania licznika** tak
- **Dopuszczenie** MID (Measuring Instruments Directive)
- **EDL40/EEC40** nie
- **Klasa dokładności** B
- **Legalizowany** nie
- **Liczba faz** Jednofazowe
- **Liczba impulsów** 1000 ... 2000 Imp/kWh (kvarh)
- **Liczba pozycji licznika** 6
- **Liczba taryf licznika** Wielotaryfowy
- **Maksymalny prąd (Imax)** 100 A
- **Model** Pomiar bezpośredni
- **Odpowiednie do** Pobór/zwrot
- **Pomiar profilu obciążenia** tak
- **Rodzaj energii mierzonej** Moc czynna i bierna
- **Rodzaj interfejsu** Modbus
- **Rodzaj wskaźnika** Cyfrowy
- **Rodzaj wyjścia impulsowego** S0
- **Sposób montażu** Adapter szyny DIN
- **Sterowanie taryfami** Wewnętrzny
- **Stopień ochrony (IP)** IP51
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Typ licznika** Elektroniczny
- **Wyjście impulsowe** Elektryczny
- **Z blokadą kodem** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 Hz

Parametry

Kod producenta	LE-01MW
Rodzaj	Liczniki
EAN	5902431672304
Stan	Nowy