



Modułowy wskaźnik napięcia - 3 fazowy WNC-3

Indeks: **907146** Producent: **F&F** Kod producenta: **WNC-3**

Cena: **119.36 zł**

Opis

Modułowy wskaźnik napięcia - 3 fazowy WNC-3

Producent: F&F

Monitorowanie napięcia w instalacji trójfazowej Wskaźnik napięcia WNC-3 to precyzyjny i niezawodny przyrząd pomiarowy przeznaczony do monitorowania napięcia w sieciach trójfazowych. Urządzenie wyświetla wartości napięć na czytelnym, 3-cyfrowym wyświetlaczu LED, co ułatwia szybką identyfikację potencjalnych problemów z zasilaniem. Dzięki kompaktowym rozmiarom (1 moduł – 18 mm) wskaźnik łatwo zamontować na standardowej szynie DIN 35 mm w rozdzielnicy.

Funkcjonalność i zastosowanie WNC-3 składa się z trzech niezależnych torów pomiarowych, co pozwala na dokładny pomiar i wskazanie wartości napięcia w każdej fazie. Mierzone napięcie jest wykorzystywane również do zasilania wskaźnika, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego źródła zasilania. W przypadku spadku napięcia poniżej 80V, wyświetlacz może się wyłączyć – to funkcja zabezpieczająca przed błędnymi odczytami. Urządzenie znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i komercyjnych oraz domowych, gdzie wymagana jest kontrola stabilności zasilania. Jest szczególnie przydatny przy monitorowaniu pracy silników, maszyn i innych urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Charakterystyka techniczna i montaż Wskaźnik WNC-3 charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru ($\pm 1\% \pm 1$ cyfra) i szerokim zakresem pomiarowym (80÷500 V AC). Przyłącze wykonane jest za pomocą zacisków śrubowych 1,5 mm², a moment dokręcający wynosi 0,4 Nm. Montaż odbywa się poprzez zatrzasknięcie na szynie DIN 35 mm. Należy pamiętać o zabezpieczeniu każdej fazy za pomocą bezpieczników topikowych (0,25 A) lub wyłącznika instalacyjnego (1 A charakterystyki B). Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa i jest przeznaczone do pracy w temperaturze od -5°C do 40°C. Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności, WNC-3 stanowi niezawodne narzędzie dla elektryków, inżynierów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za prawidłowe działanie instalacji elektrycznych.

- **Klasa dokładności** 1
- **Legalizowany** nie
- **Model** Szyna DIN
- **Podświetlenie skali pomiarowej** tak
- **Połączenie przez przekładnik** nie
- **Rodzaj napięcia** AC
- **System pomiarowy** Cyfrowy
- **Szerokość** 18 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Wersja modułowa** tak
- **Zakres pomiarowy** 80 ... 500 V

Parametry

