



Przeciwpowozarowy (PPOŻ) wylacznik pradu PWP1-W01-A-11-2LED7\ PWP1-W01-A-11-2LED7\.

Indeks: **204679** Producent: **SPAMEL** Kod producenta: **PWP1-W01-A-11-2LED7\.**

Cena: **210.29 zł**

Opis

Przeciwpowozarowy wylacznik pradu PWP1-W01-A-11-2LED7\.

Producent: Spamel

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpowozarowy wylacznik pradu", który odlaczy zasilanie budynku od zrodla energii elektrycznej podczas powazu w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas powazu, nalezy stosowac w strefach powazowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m³ lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu powinien byc umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu pradu przeciwpowozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac samoczynnego zalaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradowotworczego. Wyjatkiem stanowa zrodla zasilajace urzadzenia elektryczne, ktore musza funkcjonowac w czasie powazu. Ręczny przycisk uruchamiajacy PWP1 moze byc stosowany, jako „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojna sygnalizacja LED daje mozliwosc informacji o :1. Dioda zielona – stan uruchomienia 2. Dioda czerwona – stan dozoru Ledy zakonczone sa kostka podlaczeniowa. Led czerwony powinien sie swiecić gdy wylacznik jest zalaczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnac, a zapalic powinien sie zielony led, ktory informuje o wylaczeniu pradu w budynku. Zielony led powinien byc zasilany z osobnego zrodla zasilania najlepiej z przed wylacznika. Minimalna ilosc przewodow potrzebnych do podlaczenia wylacznika: Wykonanie wylacznika z 2 ledami: 1. 2ledy+3styki-min. 6 przewodow 2. 2ledy+2styki-min. 5 przewodow 3. 2ledy+1styk-min. 4 przewody Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0181

Parametry

Kod producenta	PWP1-W01-A-11-2LED7
EAN	5907723227385
Rodzaj	wylacznik
Typ	Klasyczny
Stan	Nowy