



Przeciwpowozarowy (PPOŻ) wylacznik pradu PWP1-W01-B-11-2LED7\.

Indeks: 208110 Producent: SPAMEL Kod producenta: PWP1-W01-B-11-2LED7\.

Cena: 210.29 zł

Opis

Przeciwpowozarowy wylacznik pradu PWP1-W01-B-11-2LED7\.

Producent: Spamel

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpowozarowy wylacznik pradu", który odlaczy zasilanie budynku od zrodla energii elektrycznej podczas powozaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas powozaru, nalezy stosowac w strefach powozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m³ lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu powinien byc umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu pradu przeciwpowozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac samoczynnego zalaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradowotworczego. Wyjatek stanowi zrodla zasilajace urzadzenia elektryczne, ktore musza funkcjonowac w czasie powozaru. Ręczny przycisk uruchamiajacy PWP1 moze byc stosowany, jako „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna: „Przeciwpowozarowy wylacznik pradu”. Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojna sygnalizacja LED daje mozliwosc informacji o :1. Dioda zielona – stan uruchomienia 2. Dioda czerwona – stan dozoru Ledy zakonczone sa kostka podlaczeniowa. Led czerwony powinien sie swiecic gdy wylacznik jest zalaczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnac, a zapalic powinien sie zielony led, ktory informuje o wylaczeniu pradu w budynku. Zielony led powinien byc zasilany z osobnego zrodla zasilania najlepiej z przed wylacznika. Minimalna ilosc przewodow potrzebnych do podlaczenia wylacznika: Wykonanie wylacznika z 2 ledami: 1. 2ledy+3styki-min.6 przewodow 2 .2ledy+2styki-min.5 przewodow 3 .2ledy+1styk-min.4 przewody Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0184

Parametry

EAN	5907723232969
Rodzaj	Wylaczniki nadpradowe
Kod producenta	PWP1-W01-B-11-2LED7\.
Stan	Nowy