



# Przełącznik bistabilny, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms 24V BIS-411-LED-24V

Indeks: 172496 Producent: F&F Kod producenta: BIS-411-LED-24V

Cena: **93.74 zł**

## Opis

### Przełącznik bistabilny, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms 24V BIS-411-LED-24V

Producent: F&F

on/off, Un=24V AC/DC, I=16A InRush(160A/20ms), styki 1P, zaciski śrubowe, 1 moduł

- Częstotliwość napięcia sterowania 1 50 ... 50 Hz
- Funkcja Przełącznik elektroniczny
- Liczba styków przełącznych 1
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 750 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 750 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 750 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 3000 W
- Maksymalny prąd załączania ( $\cos \varphi = 0,6$ ) 16 A
- Możliwa obsługa ręczna nie
- Napięcie sterowania 1 9 ... 30 V
- Obsługa ręczna nie
- Rodzaj napięcia sterowania 1 AC/DC
- Rodzaj napięcia zasilającego AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Zakres napięcia zasilającego 100 ... 230 V
- Znamionowy prąd załączania 16 A

## Parametry

Kod producenta BIS-411I-24V

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 0.5

Rodzaj Przełączniki

EAN 5908312598695

Stan Nowy

## Zdjęcia

