



Przełącznik bistabilny, na szynę DIN, z przełącznikiem inrush 160A/20ms BIS-411-LED

Indeks: **169836** Producent: **F&F** Kod producenta: **BIS-411-LED**

Cena: **91.01 zł**

Opis

Przełącznik bistabilny, na szynę DIN, z przełącznikiem inrush 160A/20ms BIS-411-LED

Producent: F&F

- Częstotliwość napięcia sterowania 1 50 ... 50 Hz
- Funkcja Przełącznik elektroniczny
- Liczba styków przełącznych 1
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 750 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 750 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 750 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 3000 W
- Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$) 16 A
- Możliwa obsługa ręczna nie
- Napięcie sterowania 1 100 ... 265 V
- Obsługa ręczna nie
- Rodzaj napięcia sterowania 1 AC
- Rodzaj napięcia zasilającego AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Zakres napięcia zasilającego 100 ... 230 V
- Znamionowy prąd załączania 16 A

Parametry

Rodzaj	przełącznik
Kod producenta	0004-00010-11740
EAN	5908312598381
Stan	Nowy