



Syrena Home Siren biały

Indeks: 158998 Producent: AJAX Kod producenta: Home Siren biały #8697.11.WH1

Cena: **395.91 zł**

Opis

Syrena Home Siren biały

Producent: AJAX

Właściwości

- Opis HomeSiren Bezprzewodowa syrena wewnętrzna głośno informuje o uruchomieniu czujników. Instaluje się w pomieszczeniu, aby ostrzec o niebezpieczeństwie lub odstraszyć intruzów. Uwierzytelnianie zapobiegające fałszerstwu Wykrywanie zagłuszania i szyfrowanie kanałów komunikacji Alarm po wykryciu manipulacji Sygnalizuje uzbrojenie i rozbrojenie systemu za pomocą wbudowanego wskaźnika LED W razie potrzeby pozwala na podłączenie do syreny zewnętrznego wskaźnika LED Regulowany poziom dźwięku i czas alarmu podczas aktywacji czujnika Zasada działania Informuje o uruchomieniu czujnika za pomocą sygnału dźwiękowego. Poziom głośnościi czas alarmu można regulować w aplikacji mobilnej. Funkcje Posiada styk do podłączenia zewnętrznego wskaźnika LED. Może być zamontowany na zewnątrz mieszkania lub biura, aby monitorować stan systemu alarmowego. Instalacja i montaż Gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka: bateria jest już zainstalowana, dlatego nie ma potrzeby demontażu obudowy. Czujnik może być podłączony do centrali jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej. Dzięki uchwyтови SmartBracket instalacja zajmuje zaledwie kilka minut. Model dostępny także w kolorze czarnym SHAJXCZ00000014
- Alarm Dźwiękowy
- Zasilanie (lista) Bateria CR123A
- Głośność 105
- Funkcje specjalne Regulowany poziom głośności sygnalizatora: 81-105 dB w odległości 1 m Regulowany czas alarmu: od 3 do 180 sekund Wskaźnik uzbrojenia/rozbrojenia systemu Sensor temperatury Zabezpieczenie przed oszustwem Wykrywanie zakłóceń Odporność na manipulację Zdalna konfiguracja i testowanie
- Wymagania środowiskowe Dopuszczalna temperatura pracy: Od -10° do +40° Dopuszczalna wilgotność: Do 75%
- Pasuje do Huby Ajax Podwajecze zasięgu Ajax
- Akcesoria w zestawie Syrena HomeSiren Panel montażowy SmartBracket Złącze wskaźnika LED 2 x bateria CR123A (zainstalowane) Zestaw instalacyjny Instrukcja użytkownika
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Wymiary 75 x 76 x 27 mm
- Waga 97
- Pozostałe parametry Metoda instalacji: Wewnątrz Złącze do opcjonalnego zewnętrznego wskaźnika LED Czas dostarczenia sygnału alarmowego: 0,15 s Stopień ochrony obudowy: IP50 Protokół radiowy Jeweller: Zasięg komunikacji z jednostką centralną - do 2000 m w otwartym terenie Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami Częstotliwość pracy - 868,0-868,6 MHz Samoregulacja mocy wyjściowej sygnału radiowego - do 20 mW Szyfrowanie blokowe oparte na algorytmie AES Okres próbkowania urządzenia - 12-300 sekund

Parametry

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN | 0856963007286 |
| Głośność | 105 |
| Kod produktu | 171720869711WH1 |
| Stan | Nowy |
| Typ alarmu | Bezprzewodowy |

Zdjęcia

