



Żarówka LEDPIN28 CL 2,6W/827 12V GY6.35 FS1OSRAM OSRAM

Indeks: **615027** Producent: **OSRAM**

Cena: 30.74 zł

Opis

Żarówka LEDPIN28 CL 2,6W/827 12V GY6.35 FS1OSRAM OSRAM

Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych.

- **Moc (w W)** 2.6
- **Pobór mocy (w W)** 2.6
- **Moc świetlna (w lumenach)** 300
- **Strumień świetlny (w lumenach)** 300
- **Zużycie na 1000 godzin (w kW-h)** 2.6
- **Napięcie (w V)** 12
- **Żywotność (w h)** 15000
- **Wysokość (w mm)** 90
- **Średnica (w mm)** 14
- **Kąt świecenia (w stopniach)** 320
- **Typ produktu** Żarówka
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu**Szkło
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Temperatura koloru (w K)** 2700
- **Barwa Światła (LMPL)** Ciepły
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Zmiana kolorów** Nie
- **Źródło światła** Nieodłączalny
- **Wykończenie szkła** Transparentny
- **Typ pilota** Pilot nie jest dołączony
- **Maksymalna ilość włączeń/wyłączeń** 100000
- **Czujnik ruchu** Nie
- **Marka produktu** OSRAM
- **Model produktu** LEDPIN28 CL 2,6W/827 12V GY6.35 FS1OSRAM
- **Kształt żarówki** Pozostałe
- **Rodzaj trzonka** GY6.35
- **Sterowanie zdalne (ze smartfonu i przez internet)**Nie
- **Współpraca ze ściemniaczem** Nie
- **Bluetooth** Nie
- **Czujnik zmiernych** Nie
- **Zasilanie** Sieć zasilająca

- **Połączenie z siecią Wi-Fi** Nie
- **Obrotowe źródło światła** Nie
- **Kompatybilna aplikacja** Ten produkt nie wymaga żadnej aplikacji
- **Pilot na wyposażeniu** Nie
- **Bateria w komplecie** Nie
- **Etykieta energetyczna na opakowaniu (UE)** F
- **Gwarancja (w latach)** 3
- **Waga netto (w kg)** 0.01
- **Kod PKWiU** 27.40.14.0
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 4.9
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 2
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 9.5
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 0.01

Parametry

Stan

Nowy